

Номенклатура та ваго-габаритні характеристики

Кабель силовий алюмінієвий броньований АВББШв на напругу 0,6/1 кВ

Маркорозмір кабелю	Розрахунковий зовнішній діаметр кабелю, мм (довідковий)	Маса кабелю, кг/км (довідкова)
АВББШв 3*2.5 (ож) -0,66	14.2	308
АВББШв 3*4 (ож) -0,66	15.5	366
АВББШв 3*6 (ож) -0,66	16.7	416
АВББШв 3*10 (ож) -0,66	19.3	532
АВББШв 3*16 (ож) -0,66	21.3	644
АВББШв 3*25 -0,66	26	898
АВББШв 3*35 -0,66	27.4	1018
АВББШв 3*50 -0,66	30.9	1237
АВББШв 3*70 -1	33.2	1605
АВББШв 3*95 -1	38.2	2019
АВББШв 3*120 -1	40.8	2307
АВББШв 3*150 -1	44.2	2695
АВББШв 3*185 -1	47,6	3120
АВББШв 3*240 -1	53,4	3890
АВББШв 4*2.5 (ож) -0,66	14.9	341
АВББШв 4*4 (ож) -0,66	16.5	411
АВББШв 4*6 (ож) -0,66	17.8	466
АВББШв 4*10 (ож) -0,66	20.7	613
АВББШв 4*16 (ож) -0,66	23	751
АВББШв 4*25 -0,66	28.2	1060
АВББШв 4*35 -0,66	29.7	1212
АВББШв 4*50 -0,66	33.2	1486
АВББШв 4*70 -1	37	1975
АВББШв 4*95 -1	41.8	2460
АВББШв 4*120 -1	44.7	2827

Маркорозмір кабелю	Розрахунковий зовнішній діаметр кабелю, мм (довідковий)	Маса кабелю, кг/км (довідкова)
AB56ШВ 4*150 -1	48.9	3368
AB56ШВ 4*185 -1	53,7	3888
AB56ШВ 4*240 -1	58,5	4850
AB56ШВ 5*2.5 (ож) -0,66	15.8	381
AB56ШВ 5*4 (ож) -0,66	17.6	456
AB56ШВ 5*6 (ож) -0,66	19	533
AB56ШВ 5*10 (ож) -0,66	22.3	713
AB56ШВ 5*16 (ож) -0,66	25.2	907
AB56ШВ 5*25 -0,66	30.6	1264
AB56ШВ 5*35 -0,66	32.3	1455
AB56ШВ 5*50 -0,66	36.6	1835
AB56ШВ 5*70 -1	40.6	2331
AB56ШВ 5*95 -1	45.7	2924
AB56ШВ 5*120 -1	49.5	3421
AB56ШВ 5*150 -1	53.8	4034
AB56ШВ 5*185 -1	60,7	5140
AB56ШВ 5*240 -1	68,6	6505